

# 영상전화기 업그레이드

- ✓ 가입신청 완료 후 사용중이던 영상전화기를 업그레이드 합니다.
- ✓ 전화기 바닥의 모델명 확인!



CIP-6500  
CIP-6500A

1. **등록실패 화면**
2. '메뉴'버튼 → 방향키로 [설정]에서 '확인'버튼 → [시스템설정]에서 '확인'버튼
3. [버전확인/업그레이드]에서 '확인'버튼
4. 서버주소 : **611.41.148.88:80** ( " : " 입력방법 - 우측상단 버튼(가1aA 표시)눌러서 "a"로 변경 필요)  
타입 : **HTTP**
5. 4번 내용 입력 후 [버전확인]에서 '확인'버튼 → [업그레이드]에서 '확인'버튼
6. 업그레이드 진행 후 자동 재시작 **<\*전원이 꺼지지 않게 주의!!>**
7. 업그레이드 완료



CVP-2000

1. **등록실패 화면** → [확인] 터치
2. 다음 순서로 화면 터치  
[메뉴] → 우측 ">" 터치 → [환경설정] → [전화기설정]
3. 서버주소 : **611.41.148.88:80** ( " : " 입력방법 - 입력자판 하단의 "★" 터치로 특수문자 입력 )  
업그레이드방식 : **HTTP**
4. 3번 내용 입력 후 [업그레이드] 터치 → 팝업창에서 [예] 터치
5. 업그레이드 진행 후 자동 재시작 **<\*전원이 꺼지지 않게 주의!!>**
6. 업그레이드 완료

## VIZUFON 설치 메뉴얼



1. 모바일 기기(스마트폰, 태블릿)에서 아래 주소로 접속  
<http://vizufon.withnet.co.kr/dn/VF/>
2. 스마트폰 기본 설정에서 [출처를 알 수 없는 앱] 설정을 [이번만 허용]으로 변경
3. [확인] → [설치] 후 아이콘을 눌러 VIZUFON 실행
4. VIZUFON을 실행 후 우측 상단의 [!]을 누름
5. [!]을 눌러 나온 화면에서 [기본설정]을 누름
6. [MAC 주소] 아래 써 있는 12자리의 영문숫자를 확인
7. 신청서류에 [MAC 주소]를 적어 보내 주세요  
접수처는 아래와 같습니다.

E-mail : sales@sbi.tel

FAX : 02-2029-1391

문의전화 : (일반문의) : 1577-0770  
(영상전화문의) : 070-7072-0101

홈페이지 : [www.sbinteractive.co.kr](http://www.sbinteractive.co.kr)

※ 홈페이지 자료실에서 서비스 상세안내 및 서비스신청서 / 영상전화단말 업그레이드 방법 / 스마트폰 어플 설치 안내 등의 정보를 확인할 수 있습니다.